



## E32-C31 2M

Capteur photoélectrique, capteurs à fibre optique, réflexion directe, coaxiale, diamètre M3, fibre grande flexibilité R1, câble 2m

# Spécifications

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Sensing method</b>              | Diffuse reflective   |
| <b>Shape</b>                       | Threaded             |
| <b>Size</b>                        | M3                   |
| <b>Application</b>                 | Object detection     |
| <b>Features</b>                    | Small spot with lens |
| <b>Temperature range</b>           | -40-70 °C            |
| <b>Sensing distance</b>            | 490 mm               |
| <b>Cable length</b>                | 2 m                  |
| <b>Bending radius</b>              | 25 mm                |
| <b>Free cut</b>                    | ✓                    |
| <b>Material core</b>               | Plastic              |
| <b>Degree of protection (IP)</b>   | IP67                 |
| <b>Sensing surface orientation</b> | Top-view             |
| <b>Material sheath</b>             | Polyethylene         |

## Accessoires



**E39-EF51**

ACCESS POUR CELL PHOTO



**E39-F32A 1M**

Accessoire, tube en spirale pour fibres M3 E32-D21\_, -DC200E, DC200F\_ et -C31, 1 m



**E39-F3A-5**

Accessoire, lentille faisceau étroit pour E32-EC31 et E32-EC41



**E39-F3B**

Accessoire, lentille faisceau étroit pour E32-EC31 et E32-EC41

## Produits liés



**E3NX-CA**

Détection de repères colorés haute performance



**E3NX-CA**

Détection de repères colorés haute performance



**E3NX-FA**

Amplificateur à fibre numérique hautes performances



**E3NX-MA**

Amplificateurs à fibre intelligents



**E3X-NA**

Amplificateur à fibre numérique avec réglage par potentiomètre



**E3X-HD**

Amplificateur numérique à fibre facile à utiliser



**E3X-ZV et E3X-MZV**

Amplificateur à fibre intelligent

## Bibliothèque CAO



### EAC Mark removal Avis d'interruption

EN PDF 221 ko



### Fiber Sensor Selection Guide de sélection

EN PDF 15,3 Mo

## CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 12 February, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).

**OMRON**

INDUSTRIAL AUTOMATION | [INDUSTRIAL.OMRON.EU](https://www.industrial.omron.eu)