

Capteurs inductifs
BES Q05AC-PSC15B-S26G
Symbolisation commerciale: BES01RP



Portée de travail Sao	1.2 mm
Portée nominale Sn	1.5 mm
Portée réelle Sr	1.5 mm
Portée réelle Sr, tolérance	±10 %

Informations complémentaires concernant MTTF ou B10d, voir le certificat MTTF / B10d

L'indication de la valeur MTTF / B10d n'a aucune valeur contractuelle en termes de qualité et/ou de durée de vie ; il s'agit uniquement de valeurs empiriques sans caractère obligatoire. En outre, l'indication de ces valeurs n'implique ou n'influence pas, sous quelque forme que ce soit, le prolongement du délai de prescription concernant les réclamations pour vices de fabrication.

Remarks

Les exigences en terme de décharge électrostatique sont remplies en cas de boîtier mis à la terre.
Après élimination de la surcharge, le capteur est de nouveau fonctionnel.

Connector view



Wiring Diagram

