



Afficher toutes les images

Photographie non contractuelle

Partager sur Facebook !

Imprimer

INTERRUPTEUR SÉCURITÉ BNS-B20-12ZG-ST-L

Interrupteur de sécurité pour dispositif de sécurité série BNS-B20 - 1 Contact de travail (NO) / 2 Contacts de rupture - Indicateur LED - Raccordement connecteur M12 - Protecteur avec charnière à gauche

SCHMERSAL THE DNA OF SAFETY

Référence : BNSB2012ZGSTL

Quantité : 1

EN STOCK

73,56 € HT

Ajouter au panier

Ajouter au devis

Prix dégressifs

PRODUIT	À PARTIR DE (QTÉ)	REMISE
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ BNS-B20-12ZG-ST-L	3	-3%
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ BNS-B20-12ZG-ST-L	5	-5%
INTERRUPTEUR SÉCURITÉ BNS-B20-12ZG-ST-L	10	-8%

En savoir plus Télécharger Accessoires

Descriptif poignée de sécurité BNS-B20 :

La poignée BNS-B20 avec capteur magnétique de sécurité intégré s'insère dans les circuits de sécurité afin de contrôler la position du protecteur. Le capteur surveille la position fermée. Elle convient pour les protecteurs pivotants et coulissants, légers ou moyennement lourds.

Les systèmes de montage et de loqueteaux magnétiques, intégrés dans les parties poignée et capteur permettent un maintien ferme du protecteur.

La poignée BNS-B20 est particulièrement dédiée aux profilés aluminium en 40mm. Sa symétrie permet un montage rapide et aisé sur les protecteurs à manoeuvre aussi bien à gauche qu'à droite, à l'aide de 4 vis seulement. La partie capteur n'entrave pas le passage.
Les trous oblongs du système de montage des deux parties permettent un réglage facile et un alignement précis.
La poignée se raccorde rapidement à un module de surveillance grâce à la prise M12 intégrée.

L'ergonomie de la poignée contribue à la manoeuvre tout en douceur des protecteurs. Aucun élément saillant n'est présent. Ainsi, le risque d'ouvertures intempestives du protecteur est totalement exclu.